

RX-8

Ασύρματος δέκτης

LINCE



Περιγραφή

Ειδικός δέκτης με συχνότητα λειτουργίας 868 MHz. Συνεργάζεται με τους ασύρματους ανιχνευτές BOBBY/W, BABY/W. Διαθέτει 8 ασύρματα κανάλια με δυνατότητα να δεχθεί ένα ασύρματο ανιχνευτή ανά κανάλι. Διαθέτει 8 εξόδους Relay (μία για κάθε κανάλι), 1 έξοδο Relay για ένδειξη χαμηλής μπαταρίας και 1 έξοδο Relay για έξοδο Tamper.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μοντέλο	RX-8
Τροφοδοσία	12 Vdc
Κατανάλωση	40 mA
Ασύρματα κανάλια (ζώνες)	8
LEDs	11 (8 κανάλια, 1 κατάσταση μπαταρίας, 1 Tamper, 1 επίβλεψη)
Έλεγχος εμβέλειας ασυρμάτων	Ακουστική σήμανση
Μνήμες συναγερμού	Οπτική ένδειξη μέσω των LEDs
Έξοδοι Συναγερμού με Relay	8 επιλεγόμενες NC - NO
Έξοδος Relay Tamper	1
Έξοδος Relay (χαμηλή μπαταρία)	1
Βαθμός προστασίας	IP34
Θερμοκρασία Λειτουργίας	-5°C έως +40°C
Διαστάσεις	170 x 107 x 30 mm
Βάρος	220 γραμμάρια

Τα χαρακτηριστικά του προϊόντος μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.